

INON

イノン M67-XD マウント変換リング

イノン製品のお買い上げありがとうございます。

イノン M67-XD マウント変換リングは、弊社 M67 マウントのクローズアップレンズ(「UCL-330」/「UCL-165M67」等)を、弊社「XD マウント」で使用するための専用オプションパーツです。

M67 マウントのワイドコンバージョンレンズ(「UWL-95S M67」等)の取り付けには対応していません。ご留意下さい。

- 取り付け対応製品 :
- ・ **対物側**
 - イノン M67 マウントのクローズアップレンズ
 - ・ **カメラ側**
 - イノン「XD マウント for PT-056/058/059」
 - イノン「XD マウント for URX100A」
- (2025年1月現在)



★: 本製品を装着する事で、対応レンズ取り付けの有無に関わらず、陸上でご使用の場合、或いは、水中でもズームワイド端からズーム中間域でご使用の場合、画面四隅がケラれます。撮影後にケラレをクロープするか、ケラレがなくなるまでテレ側にズームしてご使用下さい。

- 取り付け方法 :
- ・ 本製品の『指標 A』を、XD マウントの『指標 B』の位置に合わせ、挿し込みます。
 - ・ 本製品の『指標 A』が、XD マウントの『指標 B』と合うまで、本製品を時計方向に回転させます。『カチッ』と音がして、本製品の回転がロックされれば取り付け完了です。
 - ・ 取り外す際は XD マウントの『ロックレバー』を押しながら(ロック解除)、本製品を取り外して下さい。



本製品を XD マウントに取り付ける際のご注意

本製品には、ストラップ取付部が備わっています。(画像 A)

ハウジング(特に TG シリーズハウジング)に外部ストロボ用の光ケーブルを装着している場合、本製品の取り付け方向によっては、ストラップ取付部と光ケーブルが干渉し、ロックが不完全になる恐れがあります。(画像 B)

本製品を取り付ける際は、ロック完了時に、ストラップ取付部がハウジングの【下側】の位置になるよう、取り付けを行って下さい。(画像 C)



ストラップ取付部



ケーブルに干渉し、ロックが不完全な状態



ロック完了時のストラップ取付部の位置

レンズの取り付け方法： M67/ピッチ 0.75 のフィルターネジを装備した防水プロテクター、或いは、イノン M67 マウントベースへの取り付け法と同じです。詳細は、各レンズ付属の使用説明書をご確認下さい。また、「塩蝕み」や「電蝕」による本製品とレンズとの固着を防ぐ為、本製品の取り付けネジ部に、ハウジング/プロテクター付属のグリスを少量塗って下さい。

株式会社 イノン

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2025 年 1 月