

INON

イン X-2 ランヤードプレート R

イン製品のお買い上げ有難う御座います。イン X-2 ランヤードプレート R は、対応する弊社 X-2 ハウジングに、ランヤードを取り付け可能とするオプションです。

製品の主な特徴

- 本製品を対応する X-2 ハウジングに追加することで、市販のランヤード(キャリングベルト)等をハウジングに直接取り付けることが可能となります。
- ハウジング上面の「ベースアダプター取り付けネジ穴 (M6)」部に、「X-2 ランヤードプレート R」をネジで固定します。対応するアームシステム関連製品で、挟んで取り付けることもできます。
- ホルト穴が円弧状の長穴になっており、取り付け角度を変えられます。
- 金属製フックと X-2 ランヤードプレートがぶつかり合う金属音(ガチャガチャ音)が動画撮影の音声に入らないよう、また、金属製フックがハウジングボディに傷をつけるのを軽減するため、ランヤードプレートの穴に装着するグロメット(ゴムカバー)を付属しています。

製品内訳

- ・ X-2 ランヤードプレート R 右本体 ① × 1
- ・ X-2 ランヤードプレート R 左本体 ② × 1
- ・ グロメット ③ × 2
- ・ M6 キャップネジ ④ × 4
- ・ 六角レンチ 5 mm × 1
- ・ 使用説明書(本書) × 1



対応ハウジング

(2018年1月現在)

- ・ イン X-2 for EOS6D
- ・ イン X-2 for EOS70D
- ・ イン X-2 for EOS80D

※ X-2 for EOS10D、X-2 for EOS20D、X-2 for EOS30D、X-2 for EOS50D/40D、X-2 for EOS60D ハウジングに取り付けできますが、ハウジング既存の「キャリングベルト用フック」を取り外す必要があります。ご希望の場合は、弊社までご相談ください。

対応アームシステム関連製品

(2018年1月現在)





- ・ イン 「マルチダイレクトベース II a」
- ・ イン 「マルチダイレクトベース II WB」
- ・ イン 「マルチダイレクトベース II ロング」
- ・ イン 「シューベースアダプター X-2」 + 「シューベース」
- ・ イン 「M6 プレートダイレクトベース III」 + 「ダイレクトベース III」
- ・ イン 「M6 プレートダイレクトベース III」 + 「ダイレクトベース YS RT」

※ 接続する「クランプ III」や「Z ジョイント」、「ライトホルダー類」が、ランヤードに干渉し、取り回しなどに制限が加わる可能性がありますのでご留意下さい。

使用前の準備

グロメットを使用する場合

金属製のフックが付いたランヤードを使用する場合、X-2ランヤードプレートRとぶつかり合う金属音を軽減するため、また、金属製フックがハウジングボディに傷をつけるのを軽減するため、付属のグロメットを取り付けてください。X-2ランヤードプレートRの穴にグロメットを斜めに押し込み、グロメットの溝にX-2ランヤードプレートが挟まるようにします。グロメットの中心穴には、太さ8mmまでのフックを通すことができます。



X-2 ランヤードプレート : 本製品のハウジングへの取り付け方法には、以下 2 パターンがあります。
の取り付け

(A) X-2 ランヤードプレートのみをハウジングに直接取り付ける場合

(B) イノン「マルチダイレクトベース II a」、「マルチダイレクトベース II WB」、「マルチダイレクトベース II・ロング」、「シューベースアダプター X-2」、「M6 プレートダイレクトベース III」で挟んで、ハウジングに取り付ける場合

(A)の場合

ハウジング上部の左右 2 か所にある「ベースアダプター取り付けネジ穴 (M6)」に、X-2 ランヤードプレート R を付属の M6 キャップネジ 2 個にて取り付け、六角レンチ 5mm を用いてねじ込み固定します。



(B)の場合

「マルチダイレクトベース II a」、「マルチダイレクトベース II WB」、「マルチダイレクトベース II・ロング」、「シューベースアダプター X-2」、「M6 プレートダイレクトベース III」付属の M6 キャップネジ/M6 ワッシャーを使って、X-2 ランヤードプレート R を挟んで取り付けます。六角レンチ 5mm を用いてねじ込み固定します。



ランヤードの取り付け : 「X-2 ランヤードプレート R」の穴に、ランヤードを通して取り付けます。しっかり取り付けられていることを確認してください。



「X-2 ランヤードプレート R」に付属のグロメットを装着して、L 型フックを取り付けた例



「X-2 ランヤードプレート R」に、二重リングを取り付けた例



「X-2 ランヤードプレート R」に、紐を取り付けた例

メンテナンスについて :

- ご使用後は真水で水洗いを行い塩分等の汚れを取り除いた後、直射日光の当たらない、風通しの良い場所に置き、よく乾燥させて下さい。
- 電蝕によるサビを防ぐ為に、金属製の各ネジ部へ、ハウジング付属のグリスを定期的に塗って下さい。

保管上の注意 :

- お子様の手の届かない所に保管して下さい。付属品や小さな部品等を誤って飲み込む恐れがあります。万一付属品や小さな部品等を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談下さい。
- 一週間以上ご使用にならない時には、「X-2 ランヤードプレート」をハウジングから取り外し保管して下さい。長時間取り付けた状態で保管すると、電蝕によりサビが発生する恐れがあります。

取り扱い上の注意 :

- 各固定ネジの締め付けが緩いとハウジング本体を破損する恐れがあります。締め付けは、しっかり行って下さい。
- 本製品取り付け後のシステム運搬時等には、ハウジング/クリップ等をしっかりと持って行かない、本製品に衝撃や振動、無理な力を与えない様、十分ご注意下さい。ハウジング等が脱落/破損/紛失する恐れがあります。

| イノン X-2ランヤードプレートR 主要性能 [*1] | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 名称 | X-2ランヤードプレートR |
| 寸法 | 60mm(幅)×17mm(高さ)×40mm(奥行) |
| 本体重量 | 52g(陸上)/約42g(水中) |
| 本体材質 | ステンレス |

*1 性能、価格等、予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

有限会社 イノン
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台 2-18-9
Tel/Fax 0467-48-2174/0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp
URL <http://www.inon.co.jp/>