

INON

イン M67 Type1 絞り環 for UWL-95 C24

イン M67 Type2 絞り環 for UWL-95 C24

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン M67 Type1/Type2 絞り環 for UWL-95 C24 は、イン ワイド コンバージョンレンズ UWL-95 C24 M67 Type1/Type2 の取り付けねじ部が摩耗した場合や、Type1⇔Type2 変更を行う場合に必要となる、取り付けねじ部交換用の保守部品です。

また、本製品を同シリーズの「UWL-95 C24 M52」に追加することで、M67 マウントに変更することが可能です。

Type1⇔Type2 変更を行う場合には、『変更後』の Type 用 “M67 絞り環” が必要となります。

製品内訳

- ・ M67 Type1 絞り環 UWL-95 C24、或いは M67 Type2 絞り環 UWL-95 C24 ×1 ・・・①
(右画像は「M67 Type1 絞り環 UWL-95 C24」)
- ・ M2x7 精密ネジ ×6 ・・・②
- ・ 使用説明書(本紙)



対応製品

- ・ イン ワイド コンバージョンレンズ 「UWL-95 C24 M67 Type1」
- ・ イン ワイド コンバージョンレンズ 「UWL-95 C24 M67 Type2」

“M67 絞り環” の交換方法

①「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」の “M67 絞り環” を取り外す
レンズ本体と “M67 絞り環” とを固定している 6 本の M2x7 精密ネジを、プラス 0 番の精密ドライバーですべて外し、M67 絞り環を取り外して下さい。

なお、Type1⇔Type2 変更を行う場合、取り外した “M67 絞り環” / M2x7 精密ネジは、再度、Type1⇔Type2 変更を実施する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。



M2x7 精密ネジが、塩噛み等により固着して緩まない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。

作業を続行される事でネジが破損し、ワイド コンバージョンレンズ 「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」から、“M67 絞り環” を取り外す事が出来なくなる可能性があります。

その場合には無理にご自身での変更作業はなさらずに、「レンズ本体」及びご購入頂いた本製品 (M67 絞り環) を弊社まで送付下さい。下記の通り、有償にて交換作業を承ります。

作業費 及び 返送時の送料/梱包費込み ¥1,500-(税抜)

②「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」のネジ穴にグリスを塗付する
M2x7 精密ネジを取り外した後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所に、ワジンク 付属のグリスを用いてグリスアップを行って下さい。



(“M67 裯環”の
交換方法続き)

③「UWL-95 C24 M67 Type1/Type2」に“M67 裯環”を取り付ける
ガラスアップ後のレンズ本体の裯穴6箇所と、“M67 裯環”の6箇所の
穴とを合わせ、プラス0番の精密ドライバーと、本製品付属の(新しい)
M2x7精密裯を用いて、レンズ本体と“M67 裯環”とを固定しま
す。



また、M2x7精密裯は対角線状に締め付け、一部だけが締め付け
られた状態を作らないようにしながら均等に締め付けます。
不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が
破損する可能性があります。ご注意ください。



※「UWL-95 C24 M52」に本製品を追加で取り付ける場合は、③以降の手順となります。

使用上の注意

- ・ 本製品を用いた“M67 裯環”交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記交換方法の手順を守り適切に行ってください。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、有償にて「当作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さい。
万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、“M67 裯環”、接続する防水フロクター、防水フロクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

有限会社 イノ

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2020年4月