

INON

イン M67 裯環セツ for UWL-H100 28M67 Type1

イン M67 裯環セツ for UWL-H100 28M67 Type2

イン製品のお買い上げ有難う御座います。

イン M67 裯環セツ for UWL-H100 28M67 Type1/Type2 は、イン ワイドコンバ-ジ ョンレンズ UWL-H100 28M67 Type1/Type2 の取り付けねじ部が摩耗した場合や、Type1⇔Type2 変更を行う場合に必要となる、取り付けねじ部交換用の保守部品となります。

Type1⇔Type2 変更を行う場合には、『変更後』の Type 用 “M67 裯環セツ” が必要となります。

製品内訳

- ・ M67 裯環 UWL-H100 28M67 Type1 用、或いは M67 裯環 UWL-H100 28M67 Type2 用 ×1 ・・①
(右画像は「M67 裯環 UWL-H100 28M67 Type1 用」)
- ・ M2x4 キヤツッ裯 ×6 ・・②
- ・ 六角レンチ(対辺 1.5mm) ×1 ・・③
- ・ レンズ キヤツッ (カメラ側) (写真なし) ×1
- ・ 使用説明書(本紙)



対応製品

- ・ イン ワイドコンバ-ジ ョンレンズ 「UWL-H100 28M67 Type1」
- ・ イン ワイドコンバ-ジ ョンレンズ 「UWL-H100 28M67 Type2」

“M67 裯環” の 交換方法

「UWL-H100 28M67Type1/Type2」の “M67 裯環” を取り外す

レンズ本体と “M67 裯環” とを固定している 6 本の M2x4 キヤツッ裯を、付属品の六角レンチで緩めます。この時、使用する六角レンチは、柄が短い側の先端をキヤツッ裯の頭に差し込むようにし、六角レンチが “M67 裯環” に当たらないように注意しながら、緩める作業を行ってください。



M2x4 キヤツッボルトが、塩漬み等により固着して緩まない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。

作業を続行される事で裯が破損し、ワイドコンバ-ジ ョンレンズ 「UWL-H100 28M67 Type1/Type2」から、“M67 裯環” を取り外す事が出来なくなる可能性があります。

この場合、交換を依頼される「UWL-H100 28M67 Type1/Type2」レンズ本体と、「M67 裯環セツ for UWL-H100 28M67」を、購入店経由か、あるいは直接弊社まで送付下さい。有償にて交換作業を承ります。

作業日数は通常中 14 営業日となります。直接弊社に本作業をご依頼された場合には、作業終了後、代金引換便にて、交換作業を実施した「UWL-H100 28M67」ワイドコンバ-ジ ョンレンズ と、取り外した “M67 裯環” / M2x4 キヤツッ裯、及び六角レンチを返送致します。この際、実際にお支払頂く金額は下記の通りとなります。

{作業費(¥2,500-) + 送料/梱包費(¥1,000-)} × 消費税率(1.05) = ¥3,675-

M2x4 キヤツッ裯を 6 本全て取り外した後、“M67 裯環” を取り外して下さい。

なお、Type1⇔Type2 変更を行う場合、取り外した “M67 裯環” / M2x4 キヤツッ裯 は、再度、Type1 ⇔Type2 変更を実施する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。

「UWL-H100 28M67Type1/Type2」の裯穴にグリスを塗付する

M2x4 キヤツッ裯を取り外した後のレンズ本体の裯穴 6 箇所に、ハジツグ 付属のグリスを用いてグリスアップを行ってください。



(“M67 裯環”の
交換方法続き)

「UWL-H100 28M67Type1/Type2」に“M67 裯環”を取り付ける

ゲリスアップ後のレンズ本体の裯穴 6 箇所と、“M67 裯環”の 6 箇所の穴とを合わせ、本製品付属の(新しい)M2x4 キャップ裯を用いて、レンズ本体と“M67 裯環”とを固定します。

M2x4 キャップ裯の締め付け作業は、付属品の六角レンチを用いて行い、六角レンチの柄の短い側の先端をキャップ裯の頭に挿し込んだ後、六角レンチが“M67 裯環”に干渉しないよう、ご注意下さい。



また、M2x4 キャップ裯は対角線状に締め付け、一部だけが締め付けられた状態を作らないようにしながら均等に締め付けます。

不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が破損する可能性があります。ご注意下さい。



使用上の注意

- ・ 本製品を用いた“M67 裯環”交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記交換方法の手順を守り適切に行って下さい。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、有償にて「当作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さい。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、“M67 裯環”、接続する防水フロテクター、防水フロテクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さい。

株式会社 イノ

〒247-0061

神奈川県鎌倉市台 2-18-9

Tel. 0467-48-2174

Fax. 0467-48-2178

E-mail support@inon.co.jp

URL <http://www.inon.co.jp/>

2011 年 9 月