

INON

イノン XD バヨネットオス for UWL-95S

イノン製品のお買い上げ、誠にありがとうございます。

イノン XD バヨネットオス for UWL-95S は、イノン ワイドコンバージョンレンズ UWL-95S XD の取り付け部が摩耗した場合に必要な、交換用の保守部品です。

また、本製品を用いて、同シリーズレンズ「UWL-95S M52」「UWL-95S M67」を、XD マウント規格に変更することも可能です。

※プラス 0 番の精密ドライバーと、必要に応じて対辺 1.5mm の六角レンチをご用意ください。

バヨネット交換後のレンズを XD マウントに取り付ける際のご注意

本製品 (XD バヨネットオス) には、ストラップ取付部が備わっています。(画像 A)

ハウジング (特に TG シリーズハウジング) に外部ストロボ用の光ケーブルを装着している場合、本製品の取り付け方向によっては、**ストラップ取付部と光ケーブルが干渉し、ロックが不完全になる恐れがあります。**(画像 B)


本製品を取り付ける際は、**ロック完了時に、ストラップ取付部がハウジングの【下側】の位置になるよう、取り付けを行って下さい。**(画像 C)

A



ストラップ取付部

B



ケーブルに干渉し、ロックが不完全な状態

C



ロック完了時のストラップ取付部の位置

製品内訳

- ・ XD バヨネットオス UWL-95S 用 × 1 ・・・①
- ・ M2x5 精密ネジ × 6 ・・・②
- ・ 使用説明書 (本紙)

対応製品

- ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S XD」
- ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S M52」
- ・ イノン ワイドコンバージョンレンズ「UWL-95S M67」



“XD バヨネットオス”の交換方法

① ワイドコンバージョンレンズのマウント部を取り外す

レンズ本体とマウント部とを固定している 6 本のネジを全て外し、マウント部を取り外して下さい。
なお、マウント規格の変更を行う場合は、取り外した部品 (マウント部/ネジ) は、再度、マウント規格の変更を実施する際に必要となりますので、大切に保管して下さい。

「UWL-95S XD」の場合

プラス 0 番の精密ドライバーを用いて、M2x5 精密ネジを全て外し、バヨネットオスを取り外す。
※精密ドライバーはご自身でご用意ください



UWL-95S XD

「UWL-95S M67」「UWL-95S M52」の場合

六角レンチ (対辺 1.5mm) を用いて、M2x5 キャップネジを全て外し、ネジ環を取り外す。
※六角レンチはご自身でご用意ください



UWL-95S M52

UWL-95S M67

ネジが塩渍み等により固着して緩まない場合には、すみやかに作業を中断して下さい。

作業を続行される事でネジが破損し、ワイドコンバージョンレンズから、マウント部を取り外す事が出来なくなる可能性があります。

その場合には無理にご自身での変更作業はなさらずに、「レンズ本体」及びご購入頂いた本製品 (XD バヨネットオス) を弊社まで送付下さい。有償にて交換作業を承ります。

（“XD バヨネットオス”の
交換方法続き）

② レンズ本体のネジ穴にグリスを塗付する

マウント部/ネジを取り外した後のレンズ本体のネジ穴 6
箇所、ハウジング付属のグリスを用いてグリスアップを
行って下さい。



③ レンズ本体に“XD バヨネットオス”を取り付ける

グリスアップ後のレンズ本体のネジ穴 6 箇所と、“XD バヨネットオス”の 6 箇所の穴とを合わせ、本製品
付属の(新しい)M2x5 精密ネジを用いて、レンズ本体と“XD バヨネットオス”とを固定します。

この際、XD バヨネットオスの「指標」と「ストラップ取付部」が、レンズ本体の印字「INON UWL-95S」に対
して、下画像とおおよそ同じ位置になるように合わせて下さい。



M2x5 精密ネジは精密ドライバーで対角線状に締め付け、一部だけが締め付けられた状態を作らない
ようにしながら均等に締め付けます。

不均等に締め付けたり、締め付け過ぎたりすると、レンズ本体が破損する可能性があります。ご注意
下さい。

使用上の注意

- ・ 本製品を用いた“XD バヨネットオス”交換作業(以下、「当作業」)は、必ずご自身の責任において、上記
交換方法の手順を守り適切に行ってください。「当作業」の適切な実施が困難な場合には、有償にて「当
作業」を代行致します。詳細につきましては、表頁囲み記事をご参照頂き、弊社までお問い合わせ下さ
い。
万一、「当作業」を行う事によって不具合(レンズ本体、“XD バヨネットオス”、接続する防水プロテクター、
防水プロテクター内にセットするカメラ本体等の不具合等)が生じた場合、弊社は一切、その責任を負い
かねます。
- ・ 万一、「当作業」を行う事によって浸水等の不具合が生じ、この不具合に起因する、付随的損害(撮影に
要した諸費用及び撮影により得べかりし利益の喪失等)が発生した場合においても、弊社は一切、その
責任を負いかねます。
- ・ 以上の注意事項、及び補償条項について、ご納得頂けない場合には、「当作業」を行わないで下さい。
未使用の場合に限り、関連製品の返品を受け付けます。詳細につきましては、弊社までお問合せ下さ
い。

株式会社 イノン 〒247-0061 神奈川県鎌倉市市 2-18-9
Tel. 0467-48-2174 / Fax. 0467-48-2178
E-mail support@inon.co.jp URL <http://www.inon.co.jp/>

2024 年 4 月